Kundens installationshandbok

Svenska

Programövergång från Brisque version 4.0 till 4.1

653-00422A-SV

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2003 Creo Inc. Med ensamrätt.

Ingen kopiering, distribution, publicering, ändring eller inkorporering av detta dokument, i sin helhet eller i delar, är tillåten utan skriftligt tillstånd från Creo. I händelse av tillåten kopiering, distribution, ändring eller publicering av detta dokument får inga ändringar eller undanhållande av författartillskrivning, varumärkesförklaring eller meddelande om upphovsrätt göras.

Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett arkivsystem, publiceras, användas i kommersiellt syfte eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller annat, utan skriftligt tillstånd från Creo Inc.

Detta dokument distribueras också i PDF-format (Portable Document Format från Adobe Systems Incorporated). Det är tillåtet att reproducera PDF-dokumentet för internt bruk. Kopior som produceras från PDF-filer måste reproduceras i sin helhet.

Varumärken

Creo-ordmärket, Creo-logotypen, och namn på Creo-produkter och -tjänster som nämns i detta dokument är varumärken som tillhör Creo Inc.

Adobe, Acrobat, Acrobat-logotypen och PDF är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc., och är registrerade hos det amerikanska patent- och registreringsverket (US Patents and Trademark Office) och kan vara registrerade i andra länder.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh och Laserwriter är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Microsoft, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corp.

Xerox är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corp.

Övriga märkes- eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

FCC-regler

Creo-utrustningen som beskrivs i detta dokument följer kraven i del 15 av FCC-reglerna för en datorenhet av klass A. Om den här Creo-utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka allvarliga störningar på radio- och TV-mottagning, i vilket fall användaren måste utföra de åtgärder som krävs för att störningarna ska upphöra.

Ansvarsbegränsning

Produkten, programvaran eller tjänsterna som erbjuds levereras "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet". Förutom undantag som kan anges specifikt i ditt kontrakt, frånsäger sig Creo Inc. alla garantier av alla slag, oavsett uttryckligen eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, användning för ett visst ändamål och icke-överträdelse.

Du samtycker och godkänner att Creo Inc. inte ska hållas ansvariga för direkta, indirekta, förenade, särskilda, typiska skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till skador från förlust av inkomster, goodwill, funktion, data eller andra immateriella förluster (även om Creo har blivit informerade av möjligheten till sådana skador) som resulterar från: (i) användning eller misslyckande att använda produkten eller programvaran; (ii) kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror och -tjänster som resultat av inköpta produkter, varor, data,

programvaror, information eller tjänster; (iii) obehörig åtkomst eller ändring av produkter, programvara eller data; (iv) utförande av tredjepart; (v) andra frågor relaterade till produkt, programvara eller tjänster.

Text och bilder i detta dokument är inkluderade endast i illustrations- och referenssyfte. Specifikationerna som de är baserade på kan ändras. Creo Inc. kan, när som helst och utan meddelande därom, göra ändringar i detta dokument. Creo Inc., inklusive dess dotterbolag, ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnande häri, och ska inte hållas ansvariga för förenade, indirekta, särskilda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av användning, förlust eller ändring av data, förseningar eller förlorade inkomster eller besparingar som resulterar från användning av detta dokument.

Patent

Denna produkt är skyddad av ett eller flera av följande patent i USA:

RE37,376	5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,969,872	6,134,393	6,283,589
4,456,924	5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,973,801	6,136,509	6,295,076
4,500,919	5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,986,819	6,137,580	6,299,572
4,558,302	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,995,475	6,147,789	6,318,266
4,743,091	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,996,499	6,158,345	6,340,817
4,992,864	5,343,059	5,568,595	5,764,381	5,998,067	6,159,659	6,352,816
5,049,901	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,003,442	6,164,637	6,353,216
5,079,721	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,014,471	6,180,325	6,366,339
5,081,617	5,359,458	5,592,309	5,802,034	6,016,752	6,181,362	6,371,026
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,377,739
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,387,597
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,396,422
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,396,618
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,407,849
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,414,755
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,422,801
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,435,091
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,934,196	6,098,544	6,252,522	
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,942,137	6,107,011	6,260,482	
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,946,426	6,112,663	6,266,080	
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,947,028	6,115,056	6,266,134	
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,958,647	6,121,996	6,267,054	
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,966,504	6,130,702	6,268,948	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Kanada
V5G 4M1
Tel: 1-604-451-2700
Fax: 1-604-437-9891

http://www.creo.com

653-00422A-SV

Reviderad maj 2003

Programövergång från Brisque version 4.0 till 4.1

Viktigt....2
Programpaketets innehåll....3
Uppgradera från Brisque version 4.0.97.xx till 4.1 4

Viktigt

Detta dokument beskriver uppgraderingen från Brisque version 4.0.97.xx till Brisque version 4.1 vilket inkluderar uppgraderingen av AIX 4.3.3 + ML08 till AIX 4.3.3 + ML10.

Övergången börjar med en förinstallations-cd som innehåller programmet **v41ready**.

Programmet v41ready består av två huvudåtgärder i följd:

- Validering av krav för program- och maskinvara för användarinstallation
- Förberedelse och initiering av en fullständigt automatisk installation av version 4.1

Under valideringen kan vissa systemkontroller påverka installationsförloppet. Om du får problem visas meddelanden om hur du ska fortsätta.



Viktigt! Se **Brisque version 4.1 Additional Updates CD** och motsvarande dokumentation för information om de specifika uppdateringar för Brisque-konfigureringen som finns tillgängliga.

Programpaketets innehåll

Brisque version 4.1 stödpaket		634-00015A

Programpaketet innehåller följande:

Brisque v4.1 Pre-Installation CD (förinstallations-cd)	**#1**	**633-00040A**
Brisque v3>v4.1 Migration diskette (övergångsdiskett)	**#2**	**633-00045A**
Brisque AIX Ver 4.3.3 (ML10) CD	**#3**	**633-00041A**
Brisque AIX 4.3.3 add-on (tilläggs) (ML10) CD	**#4**	**633-00043A**
Brisque v4.1 Product CD (1 of 2) (produkt-cd 2(2))	**#5**	**633-00046A**
Brisque v4.1 Product CD (2 of 2) (produkt-cd 2(2))	**#6**	**633-00047A**
Brisque v.4.1 Additional Updates CD (ytterligare uppdateringar cd)	**#7**	**633-00045A**
Brisque v4.1 Installation diskette (installationsdiskett)		**633-00042A**
Brisque v4.1 Accessories CD (tillbehörs-cd)		**633-00044A**
Brisque v4.0 Documentaion CD (dokumentations-cd)		**510V1R381B**

Uppgradera från Brisque version 4.0.97.xx till 4.1



Obs! V.g. kontrollera att 4.0.97.xx är den officiella versionen som finns i den "blåa lådan".



Viktigt! Ändringar som gjorts på Brisque standardinställningar förloras vid uppgraderingen från v4.0 till v4.1. Vi rekommenderar att du antecknar alla parametrarna och matar in dem manuellt efter uppgraderingen. Inställningarna finns ovanför File Info i Prefs.



Obs! Inte alla paketets delar används vid installeringen.

Hur du uppgraderar från Brisque version 4.0.97.xx till version 4.1:

1. Sätt in **Brisque v4.1 Pre-Installation CD (#1)** i cd-romenheten.

   

   Obs! Kom ihåg att lämna frontluckan öppen eftersom cd-skivan kommer att matas ut automatiskt.

2. Aktivera cd-skivan med **MountPro** enligt följande:
   a. I panelen File Manager på startpanelen (Launch Pad), öppnar du programmet **MountPro**.

      Fönstret Devices and Remote Station öppnas.

   b. Välj **Devices** i listrutan.

      Tillgängliga enheter visas i området längst ner.

   c. Välj och aktivera cd-romenheten.
3. Gå till startpanelen och öppna ett nytt File Manager-fönster.
4. I fönstret File Manager dubbelklickar du på mappen **CD0**.
5. Dubbelklicka på ikonen **v41ready**.

   Fönstret Action Run visas.
6. I fönstret Action Run, klickar du på **OK**.

   Fönstret v41ready visas.
7. Följ bildskärmsanvisningarna för v4ready. Efter ett tag ombeds du att sätta in **Brisque AIX 4.3.3 add-on (ML10) CD (#4)**.

8. Fortsätt med installationen och följ anvisningarna på skärmen och i detta dokument.

Systemet sparar automatiskt konfigurationen och omstartar. Efter ca 4 minuter börjar uppgraderingsprocessen med att ladda ML-10.



Obs! Processen tar ca 25 minuter.

När operationen är klar matas **Brisque AIX 4.3.3 add-on (ML10) CD (#4)** ut automatiskt.

Följande meddelande visas på skärmen:

```
******************************************************
Please remove "AIX Add-On CD".
Please insert Brisque Product CD 1 and press Enter to
continue...
******************************************************
```

9. Ta ur **Brisque AIX 4.3.3 add-on (ML10) CD (#4)** och sätt in **Brisque v4.1 Product CD (1 of 2) (#5)**, tryck sedan på ENTER.



Obs! Processen tar ca 20 minuter, men kan ta längre tid beroende på storleken på det interna eller externa minnet.

Obs! Under denna process ställs skärmen i sparläge. Tryck på mellanslag för att uppdatera skärmen.

Obs! Kom ihåg att lämna frontluckan öppen eftersom cd-skivan kommer att matas ut automatiskt.

Sedan visas följande meddelande på skärmen:

```
******************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
******************************************************
```

10. Ta ur **Brisque v4.1 Product CD (1 of 2) (#5)** från enheten, sätt in **Brisque v4.1 Product CD (2 of 2) (#6)** och tryck på ENTER.



Obs! Processen tar ca 15 minuter.

Efter omstarten visas konsolinloggningsrutan.

```
AIX Version
(c) Copyrights by IBM and others 1982, 1996
Console Login:
```

11. Ta ur **Brisque v4.1 Product CD (2 of 2) (#6)**.

    Systemet har nu laddats med version 4.1 och är klart för inloggning som `cdesci`.



Obs! Du kan bekräfta att uppdateringen genomförts genom att anropa **Station Info>More Info** on Brisque.

Följande uppdateringar bör visas:

- **Upd_Brisque41_76_1.obj** 4.1.76.1
- **Upd_Brisque41_ExposeJRE.obj** 4.1.68.1



Viktigt! Se **Brisque version 4.1 Additional Updates CD** och motsvarande dokumentation för information om de specifika uppdateringar för Brisque-konfigureringen som finns tillgängliga.