graphics.kodak.com | Kodak


Matchprint Virtual
Scheda di riferimento rapida

Scaricare e installare il software di calibrazione *Kodak Matchprint* Virtual da http://**graphics.kodak.com/matchprintvirtual/**.

Calibrazione del monitor

Prima della calibrazione, lasciare acceso il monitor per almeno un'ora.

1. Dal Dock del computer *Macintosh*, fare clic sulla cartella **MATCHPRINT Virtual**. Selezionare **Calibra sistema MVP**.




2. Porre il colorimetro a faccia in giù su una superficie piana e opaca, cosicché la luce non filtri raggiungendo i sensori. Fare clic su **OK**.

Attendere alcuni secondi. Quando il colorimetro è pronto, lo schermo del monitor diventa nero. Viene visualizzato un modello.



3. Porre il colorimetro direttamente sul modello e premere qualsiasi tasto.



Il calibratore deve aderire perfettamente allo schermo.
Non spostare il calibratore durante la calibrazione del monitor.

Mentre il colorimetro effettua le misurazioni viene visualizzata una serie di macchie di colore.

La calibrazione del monitor può richiedere 10 minuti circa. Quando la calibrazione è terminata, viene visualizzato il seguente messaggio:

```
Calibrare il sistema riuscita su questo monitor.
Color Verification:
Luminanza:
```

4. Registrare il valore di luminanza riportato nel messaggio e fare clic su **OK**.

- Se si dispone di un unico monitor viene visualizzato il seguente messaggio:

```
Calibrazione del sistema completata.
1 monitor hanno superato la calibrazione.
```

- Se si dispone di un sistema a doppio monitor, lo schermo del secondo monitor diventa nero. Viene visualizzato un modello. Ripetere i passi 3 e 4 per il secondo monitor. Quando la calibrazione è terminata, viene visualizzato il seguente messaggio:

```
Calibrazione del sistema completata.
2 monitor hanno superato la calibrazione.
```

5. Fare clic su **OK**.

6. Rimuovere il colorimetro dal monitor.

Risoluzione dei problemi: se la calibrazione non ha successo, chiudere il software di calibrazione *Matchprint* Virtual e ripetere la procedura. Se il problema persiste, contattare lo stampatore per supporto tecnico.

© 2006 Kodak. Tutti i diritti riservati.

732-00038A-IT Rev A
Maggio 2006